

## Informacije o proizvodu

# 95 12 200

### Škare za kablove

Sa dvostrukim oštricama



- Za rezanje bakrenih i aluminijских kablova
- Nisu prikladne za čelične žice i tvrdo vučene bakrene vodiče
- Precizno brušene, kaljene oštrice
- Čisto i glatko rezanje bez gnječenja i deformacija
- Podjelom procesa sječenja na inicijalni rez (plašt izolacije u prednjem području sječenja) i finalni rez (vodič u stražnjem području sječenja) mogu se sjeći kabel do Ø 20 mm jednoručno
- Mala sila na ruci zahvaljujući povoljnom omjeru poluga i specijalnom obliku oštrica
- Štitnik sprječava prignječenje prstiju
- Namjestiv vijčani zglobov, samoosiguravajući
- Visoko kvalitetan specijalni alatni čelik, kovani, kaljeni u ulju

### Općenito

Kataloški broj	95 12 200
EAN	4003773047834
škare	bruniran
Ručke	višenamjenske stezne čeljusti
Težina	324 g
Dimenzije	200 x 55 x 21 mm

### Tehnička svojstva

Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	70 mm <sup>2</sup>
Vrijednost rezanja bakarnog kabela, višežilni	Ø 20 mm
AWG	2 / 0

Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune



Finalni rez: nakon što je plašt kabela presječen u prednjem profilu, sijeku se vodiči u stražnjem profilu. Inicijalni rez Početni rez: rezanjem izolacije kablova većih promjera prednjim oštricama uz ergonomsku širinu otvora ručki. sprijeda, finalni rez straga - tako se lakše siječe.